

低価格でご提案！ デマンド超過を予測し警報接点出力！



デマンドアラーム (DAL-1000)

- ◆電力メータからパルス信号を直接検出可能 (検出 CT 付属)
- ◆裏面磁石で取付工事が簡単
- ◆デマンドパルスカウトレコーダ (DCR-50K) との組み合わせで使用可能

外形寸法：35(D)×110(W)×70(H)mm

重量：300g

標準価格：59,800 円(62,790 円税込)

電力パルスサービスのパルス信号を CT センサで検出し、1 分毎で積算されたパルスカウント数から、30 分間のデマンド値に換算して判定を行います。各データの値が警報電力パルス数の 80%以上になった時に“注意”動作（接点出力）を行い、警報電力パルス以上になった時に“警報”動作（接点出力）を行います。

【仕様】

使用電源：AC100V±10% 50/60Hz

定格 1 次電流：5,10,15,20,25,30,40,50,60,75,80A

対応設備電圧：6600V

対応パルス：50000 パルス用複合電力量計(CT パルス出力タイプ)

電力換算方法：毎時間の 15(45)分と、20(50)分から 30(60)分までは 1 分毎で積算されたパルスカウント数から、各データを 30 分間の予測値に換算します

停電補償：リチウムイオンバッテリーで補償

時計設定：5 分単位のランプ点灯で設定を行います

接点出力方式：有接点(a 接点)リレー出力(AC125V、0.5A / DC24V、1A)抵抗負荷

使用環境：0~40℃ 85%RH 以下(但し結露なきこと)

付属品：パルス検出用 CT センサ(1 個)、電源補助コード(1 本)、取扱説明書

組み合わせパターン【1】 有線方式



事務所通報器 (MCS-200)

動作接点を入力シブザーでお知らせ

◇3 接点入力

◇裏面磁石で取付工事が簡単

外形寸法 200(D)×130(W)×38(H)mm

重量 500g

標準価格 11,000 円(11,550 円税込)

組み合わせパターン【2】 無線方式（特定小電力）



送信部



受信部

無線リレー (MR-06) 特定小電力タイプ

◇6 接点を伝達

◇通信距離は見通し良い状況で 200m 以上

中継器(MR-06RS)で通信距離・状態が改善

◇受信部から接点出力

◇複数台での送受信が可能

※キュービクルの中、厚い鉄板が入った壁等では通信しにくくなり通信可能距離が短くなる可能性があります。この場合は、プラボックス(防雨タイプ)に収納すると改善されます

外形寸法 35(D)×110(W)×86(H)mm

重量 350g

セット標準価格 59,800 円(62,790 円税込)

単品標準価格 32,800 円(34,440 円税込)